

NCH Programvara

Express Scribe

Transkriptionsprogram

Den här användarhandboken har skapats för användning med
Express Scribe Transkriptionsprogram Version 13.xx

Teknisk support

Om du har svårt att använda Express Scribe Transkriptionsprogram läs det aktuella ämnet innan du begär support. Om problemet inte omfattas av den här användarhandboken vänligen se den aktuella Express Scribe Transkriptionsprogram Online Teknisk support på

www.nch.com.au/scribe/sv/support.html.

Om det inte löser ditt problem kan du kontakta oss med hjälp av de tekniska supportkontakterna som anges på den sidan.

Förslag på programvara

Om du har några förslag på förbättringar av Express Scribe Transkriptionsprogram eller förslag på annan relaterad programvara som du kan behöva, posta den på vår förslagssida på

www.nch.com.au. Många av våra mjukvaruprojekt har genomförts efter förslag från användare som du. Du får en gratis uppgradering om vi följer ditt förslag.

Express Scribe Transkriptionsprogram

Innehållet

Om Express Scribe.....	2
Licenser och provperiod.....	3
Vanliga uppgifter.....	4
Referens för tangentbord.....	6
Läsa in filer från en CD.....	8
Flytande Fönster.....	9
Skrivare Mini.....	10
Arbeta med Word-processorer.....	11
Bilagor.....	12
Ord-/linjeräknare.....	13
Bokmärken.....	14
Taggar.....	15
Dikteringsinformation.....	16
Vidarebefordra dikter.....	17
Överföring från bärbara handhållna inspelare - Dock.....	19
Speciella ljudprocesser.....	22
Avancerade e-postinställningar.....	23
Återställa gamla dikter.....	24
Hitta en diktamen.....	25
Programutvecklingssats.....	26
NCH Software Suite.....	27
Licensvillkor för programvara.....	28
Googles auktoriseringsprocess för Windows XP och Vista.....	30

Alternativ

Alternativ ~ Uppspelning.....	31
Alternativ ~ Snabbtangenter för hela systemet.....	32
Alternativ ~ Inkommande.....	33
Alternativ ~ Inkommande ~ Egenskaper för inkommande källa.....	34
Alternativ ~ Filtyper.....	36
Alternativ ~ Tal till text.....	37
Alternativ ~ Diskanvändning.....	38
Alternativ ~ Visa.....	39
Alternativ ~ Övrigt.....	40
Alternativ ~ Kontroll.....	41

Styrenheter

Styrenheter ~ Översikt.....	42
Styrenheter ~ Kompatibla styrenheter.....	43

Om Express Scribe

Express Scribe är professionell programvara för ljuduppspelningskontroll som är utformad för att hjälpa till att transkription av ljudinspelningar. Den är installerad på maskinskrivarens dator och kan styras med tangentbordet (snabbtangenter) eller fotpedalerna.

Express Scribe kan användas för att spela upp och transkribera inspelningar och videor i en mängd olika format och innehåller sin egen Dock-funktion för att överföra inspelningar direkt från bärbara inspelare.

Diktamen kan registreras i flera av NCH Softwares applikationer:

Express diktera: Professionell dikteringsinspelare

<http://www.nch.com.au/express/index.html>

MSRS: Inspelningsystem för konferenser och domstol

<http://www.nch.com.au/msrs/index.html>

Webb diktera: Internet diktering programvara

<http://www.nch.com.au/webdictate/index.html>

Ring diktera: Telefon dikteringssystem

<http://www.nch.com.au/dialdictate/index.html>

Pocket Dictate: Röstinspelare för iPhone, Pocket PC eller Palm OS

<http://www.nch.com.au/pocket/index.html>

Express Scribe har fotpedal eller hot-key-kontroll, uppspelning med variabel hastighet, automatisk sändning av skrivna dokument och kan arbeta med taligenkänning för att underlätta transkription.

Du kan skriva med valfri Windows-ordbehandlare, inklusive Microsoft Word, Corel WordPerfect, Lotus Word Pro och andra medan Express Scribe körs i bakgrunden. Du kan också använda fältet Express-skrivare.

Systemkrav

- Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10 / 11
- Ljudkort
- Högtalare (eller headset)
- [Valfritt] Fotpedaler
- [Valfritt] Internetanslutning (för att ta emot inspelningar via internet)
- [Valfritt] Datornätverk (för att ta emot inspelningar via nätverket)

Licenser och provperiod

Jämförelsetabell för funktioner

Drag

Filformat som stöds
Fotpedaler som stöds
Videouppspelning
Licensierad för

Express skrivare

AIFF, DCT, MP3, WAV, WMA
AltoEdge USB-fotpedal
Nej
Hem

Express Scribe Pro

Alla kompatibla filformat
Alla kompatibla fotpedaler
Ja

- Hem
- Småföretag (färre än 10 anställda)
- Företag / företag / regering

Teknisk support tillgänglig

Nej

Ja

Provperiod

Express Scribe kommer att fungera som en provversion under en begränsad tid efter att den först har installerats. Under den här provperioden är alla funktioner i Express Scribe Pro tillgängliga. När provperioden löper ut måste du köpa en licens från den säkra [köpsidan](#) online för att fortsätta använda de avancerade funktionerna i Express Scribe Pro.

För aktiverings- och registreringsinstruktioner, se [Teknisk support - Inköps- och registreringslicenser](#).

Vanliga uppgifter

Filhantering

Läsa in filer

Det finns tre sätt att läsa in inspelningar eller videor i Express-skrivare: genom att synkronisera med en mapp för att automatiskt söka efter nya filer, genom att manuellt välja en fil eller genom att överföra en fil från en transkriptionenhet.

Synkronisering:

Konfigurera Express-skrivare så att den synkroniseras genom att klicka på ikonen Synkronisera från huvudverktysfältet. Detta tar dig till fliken Inkommande i fönstret Alternativ (se [Alternativ – Inkommande](#)). När Express Scribe har konfigurerats för att automatiskt läsa in inspelningar kommer den att söka efter nya filer regelbundet medan den körs.

Last:

Om du behöver läsa in inspelningar eller en video i Express-skrivare manuellt trycker du på Ctrl+L eller klickar på ikonen Läs in i huvudverktysfältet. Bläddra för att hitta inspelnings- eller videofilerna med filfältet eller knapparna bläddra och mappikon till höger om filfältet. Du kan läsa in flera filer samtidigt genom att hålla ned skiftnyckeln medan du markerar filer.

Filer som tas emot på CD-ROM finns i avsnittet [Läsa in filer från en CD](#) i den här användarhandboken.

Läs in och ta bort dikteringsfiler (Ctrl+Skift+L):

Detta är samma sak som att läsa in en fil förutom att den tar bort originalfilen efter inläsning. Detta är användbart om du läser in inspelningar en i taget från en delad mapp för att säkerställa att ingen annan läser in samma fil när du har gjort det.

Automatisk filöverföring:

Du kan läsa in filer direkt från en handhållen inspelare med dockikonen i huvudverktysfältet. Se avsnittet [Överför från bärbara handhållna inspelare - Docka](#) i den här handboken för instruktioner.

Fylla i en diktamen

När du har skrivit efter en fil kan du antingen skicka skrivningen via e-post till den person som dikterade filen eller så kan du helt enkelt markera filen som klar. Endera åtgärden tar bort filen från listan över aktiva filer.

Om du vill skicka den markerade filen via e-post trycker du på Ctrl+D eller på knappen Skicka verktysfält. Om du har skrivit dokumentet med en ordbehandlare (t.ex. Microsoft Word) kan du bifoga ordbehandlarfilen i e-postmeddelandet (klicka på Bläddra).

Om du vill markera filen som klar utan att skicka den via e-post trycker du på Ctrl+N eller på knappen Klar verktysfält.

Återställa en slutförd diktamen

Om du vill återställa en gammal diktamen för att ändra transkriptionsfilen öppnar du fönstret Återställ gamla dikter. Gör detta genom att klicka på ikonen med dubbelpil i det sekundära verktysfältet eller trycka på Ctrl+R. I fönstret visas filer som har skickats eller markerats som klara. Filer raderas automatiskt från den här listan efter 1 månad. Observera att endast dikter som har skickats eller markerats som klara kan återställas. Dikter som har tagits bort kan inte återställas.

Ta bort fil

Om du vill ta bort en fil trycker du på Ctrl+Delete eller på ikonen Ta bort från det sekundära verktysfältet och bekräftar sedan att du vill ta bort filen. Det **går inte** att återställa borttagna filer. Vi rekommenderar att du markerar filer som är klara i stället, enligt beskrivningen ovan.

Spara som DCT

Du kan spara det aktuella materialet (inklusive det associerade Word Processor-dokumentet) som en DCT-fil så att det kan läsas in av en annan maskinskrivare. Detta är användbart om du är halvvägs genom att skriva och vill vidarebefordra ditt arbete till en annan maskinskrivare. Se till att spara wordprocessordokumentet innan du väljer det här alternativet. Spara som en DCT-fil genom att klicka på diskikonen i det sekundära verktygsfältet eller genom att välja Arkiv->Save som DCT.

Framåt till...

Vidarebefordra inspelningen (och eventuella bilagor) till en annan person via e-post, nätverk eller internet genom att trycka på Ctrl+Skift+F eller genom att klicka på ikonen

Vidarebefordra till från det sekundära verktygsfältet. Mer information finns i avsnittet

Vidarebe vidarebefordra filer.

Styra ljud- och videofiler

Spela (F9)

Om du vill spela upp den markerade filen med den aktuella hastigheten trycker du på F9 eller trycker på uppspelningsknappen i kontrollavsnittet längst ned i Express-fönstret.

Det finns ett hastighetsjusteringsreglage till vänster om uppspelningskontrollerna längst ner i Express Scribe-fönstret som gör att du kan påskynda eller sakta ner inspelningen. Alternativt kan du trycka på F11 för att spela med långsam hastighet, F3 för snabb hastighet eller F10 för att återgå till verklig hastighet. Den långsamma och snabba hastigheten kan ställas in med

Alternativ ~ Playback.

Stopp (F4)

Så här slutar du trycka på F4 eller trycker på stoppknappen i avsnittet Kontroll längst ned i Express-skribentfönstret.

Rörelse i inspelningen (F7, F8, Ctrl+Home, Ctrl+End, Ctrl+J)

Om du vill spola tillbaka eller snabbspola framåt klickar du på och håller ned knapparna Spola tillbaka eller Snabbspolning framåt i avsnittet Kontroll längst ned i expressskrivarfönstret.

Om du vill gå direkt till starten håller du ned kontrollknappen och trycker på Hem. Om du vill gå till slutet trycker du på Ctrl+End.

Du kan också snabbt flytta runt filen med hjälp av rullningslisten i kontrolldelen av Express Scribe-fönstret.

Om du vill hoppa till en viss tid i inspelningen trycker du på Ctrl+J . En dialogruta visas där du uppmanas att ange den tid du vill hoppa till.

Fotpedaler eller systemomfattande "snabbtangenter" kan också användas för att styra Express Scribe. Mer information finns i Styrenheter – Översikt och

Om systemomfattande snabbtangenter.

Maskinskrivning

Du kan skriva med valfri Windows-ordbehandlare, inklusive Microsoft Word, Corel WordPerfect, Lotus WordPro och andra medan Express Scribe körs i bakgrunden. För små mängder text kan du också skriva i Express-skrivares anteckningsfönster och sedan kopiera och klistra in texten i ett annat dokument.

Om du använder en ordbehandlare bör du använda snabbtangenter för hela systemet så att Express-skrivare kan styras medan den finns i bakgrunden. Alternativt kan du använda en fotpedalstyrenhet. Mer information finns i Om systemomfattande snabbtangenter eller styrenheter – Översikt.

Om du inte använder fönstret Anteckningar kan du dölja det genom att ta fram View -> "Visa anteckningsfönster".

Se även:

Referens för tangentbord

Alternativ ~ Snabbtangenter för hela systemet

Referens för tangentbord

Kortklippning av tangentbord

F1	Visa hjälp
F2	Byt namn på fil
F3	Spela snabb hastighet
F4	Stanna
F7	Spola tillbaka
F8	Snabbspola framåt
F9	Leka
F10	Spela verklig hastighet
F11	Spela långsam hastighet
F12	Spela (med paus)
Ctrl+Hem	Gå till början av diktamen
Ctrl+Slut	Gå till slutet av diktamen
Ctrl+Ta bort	Ta bort fil
Ctrl+K	Kopiera alla (fältet Anteckningar)
Ctrl+B	Ange bokmärke
Ctrl+Skift+B	Öppna bokmärkeslista
Ctrl+Vänster	Föregående bokmärke
Ctrl+Höger	Nästa bokmärke
Ctrl+C	Kopiera (fältet Anteckningar)
Ctrl+Y	Synkronisera filer
Ctrl+D	Skicka fil
Ctrl+H	Bifoga en fil
Ctrl+J	Hoppa till tiden
Ctrl+L	Läs in fil
Ctrl+Skift+L	Läsa in och ta bort fil
F1	Visa hjälpfil
Ctrl+M	Visa Express Scribe Mini Control
Ctrl+N	Färdig
Ctrl+R	Återställa gamla dikter
Ctrl+Skift+T	Infoga ljudtid
Ctrl+U	Öppna standarddokument för ordbehandlare
Ctrl+V	Klistra in (anteckningsfält)
Ctrl+X	Klipp ut från fältet Anteckningar
Alt+F4	Avsluta Express-skrivare
Ctrl+Skift+C	Läsa in ljud-CD-spår
Ctrl+Jag	Dikteringsinformation
Ctrl+Skift+F	Vidarebefordra diktering
Ctrl+T	Kopiera till Urklipp - Tid
Ctrl+F	Hitta
Ctrl+G	Sök igen
Ctrl+A	Välj Alla

Dialogrutan Återställ gamla dikter

Ctrl+P	Leka
Ctrl+D	Ta bort
Inträda	Tillfriskna
Esc	Stänga

Förhandsgranskningsspelare

Rymd	Leka
Rymd	Paus
Hem	Gå till start
Vänster	Spola tillbaka
Höger	Framåt
Ände	Gå till slut

Standard snabbtangenter för hela systemet

F3	Spela snabb hastighet
F4	Stanna
F5	Öppna Express-skrivare
F6	Minimera Express-skrivare
F7	Spola tillbaka
F8	Snabbspola framåt
F9	Leka
F10	Spela verklig hastighet
F11	Spela långsam hastighet

Se även:

[Alternativ ~ Snabbtangenter för hela systemet](#)

Läsa in filer från en CD

När meny-> Ladda ljud-CD-spår klickas på Express Scribe identifierar automatiskt eventuella ljud-CD-skivor i alla CD-ROM-enheter. Huvudskärmen visar alla spårnamn och varaktigheter för CD:n i den valda enheten. När du matar ut en CD eller läser in en ny klickar du på Uppdatera för att uppdatera den här skärmen.

Om du markerar och väljer belastning rippas vart och ett av spåren som valts och de läses in i Express-skrivare.

Observera:

- Om Express Scribe inte upptäcker några spår på cd:n, eller om spåren har konstiga namn, kontrollera att dina ljud-CD-filer har a .cda filtillägg. Om de inte gör det kommer Express Scribe inte att kunna läsa ljudfilerna korrekt. I sådana situationer är det troligt att filerna lagras som data på din CD, så du bör kunna använda Utforskaren om du vill kopiera och klistra in filerna från CD:n till hårddisken.
- Det finns begränsningar för rippning av ljud-CD-skivor i Windows XP när de inte är inloggade på ett administratörskonto. Se [Aktivera CD-rippning/bränning för begränsade användare](#) för mer information.

Flytande Fönster

Att flytta ett fönster över andra fönster tvingar det att alltid hålla sig ovanpå andra öppna applikationer. När det här alternativet är aktiverat kan du hålla Express-skrivare synlig när du skriver in en ordbehandlare.

Välj menyalternativet Visa -> "Flyta över andra Windows" för att aktivera eller inaktivera flytande.

Skrivare Mini

Scribe Mini är en liten fönsterförlängning av huvudgränssnittet Express Scribe. Om du klickar på knappen Scribe Mini i huvudverktygsfältet minifieras huvudfönstret Express Scribe så att det bara innehåller kontrollerna och en videopanel, förutsatt att video har aktiverats från Visa -> Visa video. Om du använder Scribe Mini kan du se resten av skärmen om du främst arbetar med en ordbehandlare och fortfarande behöver hänvisa till Express Scribe.

Alla snabbtangenter, styrenheter eller fotpedaler som du använder med Express Scribe fungerar fortfarande medan Scribe Mini används.

Du kan växla till Scribe Mini genom att gå till menyn Visa >Show Express Scribe Mini Control eller genom att trycka på Ctrl+M.

Om du vill återställa Express Scribe till sin ursprungliga storlek klickar du på knappen Visa/dölj scribe minikontrollfönster till höger om spelkontrollerna. Växla fram och tillbaka mellan skärmvyerna med kortkommandot Ctrl+M.

Arbeta med Word-processorer

Fältet Express-skrivare är inte avsett att ersätta ordbehandlaren. Express Scribe fungerar bra med Microsoft Word, Corel WordPerfect, Lotus Word Pro och de flesta andra större ordbehandlare. Du kan antingen köra både Express-skrivare och Word-processorn samtidigt eller skriva texten i fältet Express-skrivare och sedan kopiera och klistra in den i ordbehandlaren.

Skriva direkt i ordbehandlaren

När du har markerat filen i Express-skrivare öppnar du ordbehandlaren. Du styr sedan uppspelningen med en footpedalstyrenhet och / eller systemomfattande snabbtangenter.

För att automatisera skapandet, öppningen och hanteringen av ordbehandlarfiler. Skapa en dokumentfil för basmallen och spara den i mappen där du vill att Express-skrivare ska lagra dokument. Markera sedan använd basordbehandlardokumentet Alternativ ~ Övrigt och markera den nya filen. När du sedan vill öppna eller skapa ett dokument relaterat till inspelningen trycker du på Ctrl +U. Om dokumentet redan finns öppnas det. Om dokumentet inte finns kopierar Express Scribe basfilen.

Avancerat alternativ: Om du vill använda ett annat basdokument beroende på typen av inspelning kan du inkludera i namnet på basdokumentfälten som är omdelade med % character. När Express Scribe skapar ett dokument för första gången söker det först efter anteckningar efter data (som kunde ha angetts av diktatorn med hjälp av DialDictate eller Express Dictate). Om inga data angavs av diktatorn med Express Dictate eller DialDictate kommer den att fråga efter data nu. Om basdokumentet för ordbehandlaren till exempel anges som C:\Mina dokument\Template%doctype%2.doc

söker Express Scribe efter <doctype>...
</doctype>data och om de inte hittas uppmaningar för doctype. Om en DialDictate-användare hade angett 21 för dikteringstypen skulle det ha sparats <doctype>21</doctype> och Express Scribe skulle använda "Template21.doc".

Skriva först i anteckningsfältet

Du kan också skriva textens huvudtext med fältet Express-skrivare. Tryck sedan på Ctrl +K för att kopiera all text, köra ordbehandlaren och klistra in texten i ett nytt dokument.

Skicka Word Processor-dokument

Du kan skicka en ordbehandlarfil som en bifogad fil till det e-postmeddelande du returnerar till den person som dikterade arbetet. När du klickar på Skicka klickar du på knappen Öppna bifogad fillista för att hitta filen.

Se även:

Styrenheter ~ Översikt

Bilagor

Lägga till, ta bort och spara som bifogad fil

I Express-skrivare kan du bifoga ytterligare filer till dikteringen. Dessa filer skickas sedan med inspelningen när du vidarebefordrar eller skickar filen.

Om du vill bifoga en fil högerklickar du på diktamen du ska skicka och väljer "bifoga filer".

Bläddra sedan till mappen där filen förvaras, markera den och klicka på öppna.

Express Scribe skickar nu automatiskt den här filen som en del av din diktamen.

Se även:

Använda Express-skrivare med Word-processorn

Vidarebefordra filer

Ord-/linjeräknare

Klicka på **Verktyg -> Word/Radräknare om** du vill räkna antalet tecken, ord och rader i viss text.

Om en diktering markeras när räknaren är öppen, kommer texten som standard för anteckningarna från dikteringen och antalet tecken, ord och rader beräknas automatiskt.

Klicka på **Beräkna om** om du vill räkna antalet tecken, ord och rader igen om texten ändras. t.ex. Efter inklistning av text från ett annat program.

Bokmärken

Du kan ställa in bokmärken var som helst i texten som senare gör att du enkelt kan hitta de bokmärkta positionerna. Kanske vill ni markera ståndpunkter där ni inte förstod diktatorn tydligt, eller den position där en annan maskinskrivare ska fortsätta.

Ctrl+B anger bokmärken, med Ctrl+Vänster; och Ctrl+Höger kan du flytta mellan bokmärkena. Pulldown "bookmark/open bookmark list", eller Ctrl+Shift+B, öppnar en lista över alla bokmärken för den aktuella dikteringen. Där har markerat "fråga efter kommentar när du ställer in bokmärke" kommer du att bli ombedd att kommentera varje gång du ställer in ett nytt bokmärke, som senare visas i bokmärkeslistan. t.ex. Du vill ange: "Fortsätt härifrån" eller "Menade du NATT eller RIDDARE?".

Klicka på knappen Ta bort i dialogrutan Bokmärken om du vill ta bort ett markerat bokmärke från listan.

DCT-filformatet stöder för närvarande inte att bokmärken sparas.

Se även:

[Använda Express-skrivare med Word-processorn](#)

[Vidarebefordra filer](#)

Taggar

Mottagna dikter kan innehålla upp till två taggar som lagras som XML-data i dikteringsanteckningarna. Varje tagg består av ett namn och ett värde <name>(dvs. värde</name>). Taggdata ställs vanligtvis in när inspelningen görs.

Taggar är valfria och taggnamn och värden kan båda konfigureras. Hur de används är upp till dig. Några exempel är:

- För att lagra klient- eller ärendenummer, för att göra dem väl synliga i dikteringslistan. t.ex. <caseno>12345</caseno>.
- För att lagra språket som en inspelning gjordes på, så att regler för expressdelegat kan konfigureras för att automatiskt tilldela dikter till en maskinskrivare som talar det språket. t.ex. <språk>Franska</lang>.

Taggar kan visas i dikteringslistan i huvudfönstret genom att lägga till anpassade kolumner. Se [Alternativ ~ Visa](#) för mer information.

Dikteringsinformation

Välj en eller flera dikter och klicka sedan på Arkiv -> "Dikteringsinformation" för att visa följande information om de valda dikterna:

Antal valda diktamen

Antalet dikter för vilka information visas.

Total varaktighet

Summan av varaktigheterna för de valda dikterna.

Tidsförskjutning

När den mottagna dikteringen bara är en del av en längre inspelning ställer du in tidsförskjutningen för att justera uppspelningstiderna så att den matchar den ursprungliga inspelningen. Förskjutningen tillämpas i både tidsförfluten och "inspelningstid" tidsläge. Information om tidsläge finns i [Alternativ ~ Visa](#).

Förskjutningen kan bara ändras för en diktamen i taget.

Förskjutningen lagras lokalt, per diktering och sparas inte i några exporterade eller vidarebefordrade filer.

Avsändare

Namn och kontaktuppgifter till den användare som skickade dikterna.

Om dikterna skickades av olika användare visas värden endast för de fält som har samma värde för alla dikter. Fält som har värden som skiljer sig åt för varje diktamen visar [Various].

Not:

- Avsändaruppgifter är endast tillgängliga när avsändaren angav sina uppgifter innan dikteringen skickades.
- Avsändarinformation är endast tillgänglig för dikter som skickas som DCT-filer.

Vidarebefordra dikter

Med det här alternativet kan du vidarebefordra en dikteringsfil via e-post, datornätverket (till en mapp) eller Internet (med hjälp av en FTP-server). Du kan använda den här funktionen när en diktering endast delvis transkriberas och måste vidarebefordras till en annan person för slutförande.

Om du vill vidarebefordra en diktamen markerar du den och trycker på Ctrl+Skift+F. Välj sedan den metod som du vill använda för att skicka filen eller den plats den måste skickas till. Om du är osäker fråga personen som skapade dikteringssystemet åt dig.

Eventuella bilagor till diktamen kommer att skickas med diktamen. Så här bifogar du en fil trycker du på Ctrl+H och bläddrar för att hitta den bifogade filen.

Framåtriktad metod

Bifogad fil i e-post

Om du väljer det här alternativet skickas mottagaren diktamen som en fil som bifogas ett e-postmeddelande.

Ange maskinskrivarens e-postadress i rutan E-postadress.

Se även: [E-postinställningar](#)

Vidarebefordra till mapp på den här datorn eller LAN (Local Area Network)

Om mottagaren är på ditt eget kontor är det snabbaste sättet att skicka att skriva till dem via ditt datornätverk. Du måste ha en delad mapp i nätverket. Be vid behov systemadministratören att skapa en lämplig mapp.

Ange det fullständiga namnet på den delade mappen i "Mapp eller enhet". Den delade mappen kan till exempel vara "H:Typist". Observera att maskinskrivarens programvara ("Express Scribe") också måste konfigureras i enlighet därmed.

Ladda upp till servern (FTP)

Express Scribe kan skicka diktat direkt till en internetserver. Detta är snabbare än e-postalternativet men kräver att din maskinskrivare har tillgång till en webbtjänst (FTP) för att lagra filerna.

Välj alternativet Direkt Internetanslutning och ange server, användarnamn, lösenord och katalog som inställningar för FTP-servern för den maskinskrivare som du behöver vidarebefordra filen till.

[Rekommenderade värdtjänster](#)

Kryptering

Aktivera "Kryptera om diktering" för att kryptera dikteringen innan den vidarebefordras. Det här alternativet kan bara användas om dikteringen krypterades när den togs emot.

Filnamnsformat

Filnamnet på den vidarebefordrade dikteringen kan anges med hjälp av en kombination av fasta strängar och/eller variabler.

De tillgängliga variablerna är:

- %dict-name%: Dikteringsnamn
- %dict-num%: Dikteringsnummer (0 om diktamen inte togs emot från en avsändare)
- %sender-num%: Avsändarnummer (0 om dikteringen inte togs emot från en registrerad avsändare)
- %priority%: Dikteringsprioritet (3 siffror, 000 till 100)
- %now-year%: Aktuellt datum - År (4 siffror)
- %now-month%: Aktuellt datum - Månad (2 siffror, 01 till 12)
- %now-day%: Aktuellt datum - Månadsdag (2 siffror, 01 till 31)
- %now-hour%: Aktuell tid - Timme (2 siffror, 00 till 23)
- %now-min%: Aktuell tid - Minut (2 siffror, 00 till 59)

- %now-sec%: Aktuell tid - Andra (2 siffror, 00 till 59)
- %%: Procenttecken (%)

(Obs: Filtilägget .dct läggs till automatiskt.)

Exempel: För en diktamen "My Dictation" vidarebefordrad klockan 14.00 den 1 januari 2008 skulle formatsträngen

"FWD-%now-year%1%now-month%%now-day%3-%now-hour%%now-min%555-%dict-nam

Se även:

[Inkommande Alternativ](#) "FWD-20080101-1400-My Dictation.dct"

Överföring från bärbara handhållna inspelare - Dock

Express Scribe stöder två metoder för att överföra inspelningar från en handhållen inspelare. Om du har en digital handhållen inspelare som använder det öppna WAV-filformatet och levereras med sin egen anslutningskabel och programvara kan du använda ljudfilöverföringsmetoden. Om du använder en analog microcassette-inspelare eller en digital inspelare som använder proprietära format kan du använda ljudkabelmetoden för att spela in i diktamen.

Om du använder en handdator för att diktera det enklaste sättet att skicka och ta emot inspelningar är att installera den kostnadsfria Pocket Dictate-programvaran från www.nch.com.au/pocket och använda e-post för att skicka inspelningarna direkt till din maskinskrivare. Då behöver du inte docka funktionen alls (maskinskrivaren öppnar helt enkelt bilagan).

Se [vår hemsida](#) för mer information om rekommenderade handhållna inspelare

Dock - metod för överföring av ljudfiler

Använd det här alternativet om du använder en digital inspelare som använder ett öppet filformat för att spela in diktamen.

Din handhållna inspelare måste levereras med programvara som automatiskt överför inspelningarna och placerar dem i en mapp på hårddisken.

När du har konfigurerat din handhållna programvara väljer du Fil / Överföring från bärbar (Dock) / Ljudfilöverföringsmetod och bläddrar sedan till mappen på din hårddisk där dockningsprogramvaran för din handdator har ställts in för att ladda ner WAV-filerna. I dialogrutan Dock (Audio File Transfer) har du också tre alternativ för att överföra dina filer:

- *Läs in filer från undermapp* Välj det här alternativet om du vill läsa in filer som lagras i undermappar i den huvudmapp som du har angett.
- *Ta bort filer efter inläsning* Välj det här alternativet om du vill ta bort dikteringsfiler från den mapp som du har angett.
- *Läser bara in filer som är nyare än de som tidigare läst in* Detta här alternativet är markerat läggs endast filer med ett ändrat datum som är nyare än andra filer till. Det här alternativet är bekvämt för personer som kontinuerligt gör nya inspelningar utan att ta bort gamla och förhindrar att Scribe importerar gamla filer upprepade gånger.

Grundläggande postinstruktioner

Listan över inspelare nedan innehåller grundläggande information för att installera inspelarens programvara och ställa in inspelaren så att den dockas med Express Scribe.

Phillips inspelare

Dessa inspelare fungerar bra med Express Scribe. Du måste installera programvaran som medföljer inspelaren på datorn som kör Express Scribe. Då kommer du att kunna ladda WAV-filerna från Philips-inspelare.

Sanyo-inspelare

Du måste installera PCMemoScriber (från CD-ROM-skivan som medföljer Sanyo Recorders) på datorn med Express Scribe. Använd Express Scribe välj Fil / Överföring från Bärbar (Dock) / Ljudfilöverföringsmetod och bläddra sedan till mappen C:\Program Files\PCMemoScriber. När du behöver "Docka" inspelningar (1) från PCMemoScriber klicka på knappen "Överför från röstinspelaren" och klicka sedan på Dock-knappen på Express Scribe när nedladdningen är klar.

Olympus Recorders - dss-filer

Se Teknisk support för [filformat](#) för anteckningar om stöd för DSS-filformat.

Sony-inspelare / minnesstickenheter

Det finns ytterligare ett steg när du dockar filer från Sony Recorders - med Sony Voice-redigeraren för att exportera till WAV-filer. Detta kan göras mycket snabbt när du vet hur.

Öppna Sony Voice Editor-programmet. Följ den normala processen för att ladda filer från inspelaren eller minnesstickan i standard voice-mappen i Sony Voice Editor. När nya mappar/filer har lästs in i Röstredigeraren väljer du menyalternativet Arkiv/Spara som VOICE-mapp. Bläddra till en mapp som du har skapat för dockning av inspelningar. Välj WAV-fil (16 bitar) under Spara som typ. Klicka på spara.

När den här processen är klar använder du metoden Express Scribe Dock Audio File Transfer och pekar på samma mapp som du sparade i.

Dock - Ljudkabelmetod

Den här metoden måste användas om du använder en analog microcassette-inspelare eller den digitala handdatorn du har använder ett icke-standard proprietärt format.

Processen spelar helt enkelt upp inspelningen i datorn. Detta kan vara mer effektivt än det kan låta eftersom med ett duplexljudkort och exakta tröskelvärden upptäcker nivåer kan överföringen ske automatiskt i bakgrunden medan du fortsätter att skriva.

För att överföra en inspelning från en bärbar diktafon eller anteckningstaker till Express Scribe måste du ansluta en ledning mellan öronuttaget på ljudkortets bärbara och Line-In-uttag. Du bör kunna köpa en lämplig bly från en elektronikbutik för under \$ 10.

Inställningar för anslutning

Enheten för ljudinspelning

Om du har mer än 1 ljudkort i datorn väljer du det ljudkort som är anslutet till din bärbara dator i den här neddragningslistan.

Kanalen för ljudinmatning

Detta bör vanligtvis vara "Linje" eller "Line-In" för överföringsanslutningen.

Registrera volymnivå

Justera postvolymen så att nivådisplayen bara berör i det röda i de högre topparna under diktering.

Använda nivåaktiverad inspelning

Aktivera nivå

Överföringen startar och slutar automatiskt med nivån på det inkommande ljudet.

Standardinställningen är -15dB. Om inspelningen startar för tidigt eller inte stoppas automatiskt i slutet av bandet ökar du den här nivån. Om inspelningen inte startar korrekt eller trunkerar slutet på en inspelning minskar du den här nivån. Du bör justera rekordvolymnivån korrekt innan du justerar aktiveringsnivån.

Om du vill spela in manuellt kan du avmarkera rutan "Använd nivåaktiverad inspelning".

Överföring med hög hastighet

Om din inspelare kan överföra hög hastighet kan du påskynda överföringen av långa inspelningar genom att aktivera "Överför med hög hastighet" och ställa in överföringshastigheten på samma som inspelarens uppspelningshastighet. Om inspelaren inte har något överföringsläge med hög hastighet, eller om fel hastighet är inställd, låter den resulterande dikteringen felaktig. Observera också att kvaliteten på inspelningar som överförs med normal hastighet i allmänhet är bättre än inspelningar som överförs med hög hastighet.

Starta om

Om inspelningen har startat felaktigt klickar du på omstartsknappen för att starta inspelningen från början av bandet.

Färdig

När överföringen är klar klickar du på knappen Klar.

Du bör inte behöva göra detta manuellt. Transferfönstret ska stängas automatiskt 15 sekunder efter inspelningens slut. Så länge din rekordvolym och aktiveringsnivåer är korrekt inställda bör du kunna börja spela in och "gå iväg".

Duplex-operation

Med de flesta ljudkort kan du "Docka" inspelningar medan du fortsätter att använda Express Scribe för att spela andra inspelningar. För att göra detta öppnar du Dock-fönstret och börjar spela in enligt beskrivningen ovan. Klicka inte på Klar - klicka bara på titelfältet i Express Scribe för att ge det fokus. Om du fortsätter att höra inspelningen från den bärbara klickar du på högtalarikonen i aktivitetsfältet och stänger linjekanalerna. Du kan sedan använda Express Scribe som vanligt medan den registreras i bakgrunden. Du kan behöva justera systemvolymkontrollen så att linjen inte är markerad för uppspelningsvolymen.

Speciella ljudprocesser

Dessa processer nås genom att välja alternativet Special Audio Processes på Express Scribes Arkiv-meny.

Bakgrundsbrusreducering:

När du väljer den här ljudprocessen tas en golvröskelavläsning från ljudfilen och allt ljud under det värdet tas bort. Detta kan vara användbart om det inspelade omgivande bakgrundsljudet gör det svårt att göra rösten på inspelningen. Den här funktionen kommer dock inte att vara användbar om inspelningen gjordes i en miljö med högt bakgrundsljud, eftersom Express Scribe inte kommer att kunna skilja mellan bakgrundsljuden och röstdiktering.

Extra volymökning: (Loudness, Volume, Amplitude, Level och Gain)

Termerna ljudstyrka, volym, amplitud och nivå betyder ungefär samma sak. Ju mer volym ett ljud får, desto mer kraft har använts för att skapa det och ju högre det låter. Ibland när du får en diktering kanske inspelningen inte är tillräckligt hög och kräver mer volym än huvudkontrollerna ger dig. Om du väljer den här ljudprocessen ökar volymen för hela filen med 10 %.

Högpasfilter:

När den här ljudprocessen är vald behålls endast frekvenserna i ljudfilen över 450 Hz. Att använda high pass-filtret kan hjälpa till att rensa ljudfilen för att göra dikteringen mer begriplig, särskilt om den ursprungliga inspelningen låter lerig.

Ångra:

Detta ångrar alla ändringar som gjorts sedan Express Scribe eller den specifika filen har lästs in.

Not: Om du vill redigera parametrarna för någon av ovanstående inställningar måste du använda en annan av våra produkter: Wavepad.

Wavepad kommer i en gratis nedladdningsbar version tillsammans med en provmästarutgåva som du hittar på www.nch.com.au/wavepad

Avancerade e-postinställningar

Du kan ställa in hur Express Scribe skickar e-post med hjälp av dialogrutan Avancerade e-postinställningar.

De avancerade e-postinställningarna kan öppnas genom att klicka på knappen "E-postinställningar" från Dispatch.

Typ av postleverans: MAPI eller SMTP

Express Scribe kan skicka e-post på två sätt MAPI eller interna SMTP.

Som standard använder Express Scribe MAPI-systemet för att skicka e-post med din befintliga e-postprogramvara (Eudora, Netscape Mail, Lotus Notes, Outlook, Mail, Thunderbird, etc.). För att kunna använda detta måste du ha e-postprogramvara installerad och ange som standard MAPI-server. Fördelen med detta system är att din e-postprogramvara hanterar e-postmeddelandet. Det kan dock finnas vissa problem när du använder Outlook (det fortsätter att fråga efter användarinmatning). Om du har MAPI-problem kan du prova den alternativa interna SMTP.

Om du väljer alternativet "Internal Simple SMTP" skickas e-post direkt av Express Scribe. Du måste ange SMTP-posthost som används av internetleverantörerna för att skicka e-post (ring dem om du inte känner till det) och din e-postadress.

Se [Problem när du skickar e-post med vår programvara](#) för felsökningsinformation.

Återställa gamla dikter

Dialogrutan Återställ gamla dikter kan visas genom att trycka på Ctrl+R eller klicka på knappen Återställ gamla dikter i det sekundära verktygsfältet. Dikter som har skickats eller markerats som klara visas i den här dialogrutan. Gamla dikter tas bort automatiskt efter 1 månad, såvida inte inställningen ändras (se [Alternativ ~ Diskanvändning](#)).

Leka

Förhandsgranska dikter för att verifiera vilken du vill arbeta med.

Tillfriskna

Flytta tillbaka de markerade dikterna till dikteringslistan i huvudfönstret.

Ta bort

Tar bort de markerade dikterna permanent. Borttagna dikter kan inte återställas, så använd med försiktighet.

Hitta

Om listan över diktamen i Återställ gamla dikter är mycket lång kan du söka efter dikteringsnamn, datum, avsändare eller anteckningar för att snabbt markera den relevanta dikteringen.

Hitta en diktamen

Om du snabbt vill hitta en diktamen trycker du på Ctrl +F för att visa dialogrutan "Hitta en diktamen". Du kan söka efter termer i valfri kolumn i Express-skrivares huvudfönster. Markera först den kolumn du vill söka i och skriv sedan söktermen i rutan Text att söka. Observera att alla sökningar är skiftlägeskänsliga. Tryck på Ctrl +G för att hitta nästa diktamen som matchar samma sökord.

Programutvecklingsats

För information om programmatiskt integrera Express Scribe som en del av annan programvara eller ett större dikteringssystem, se [onlinedokumentationen för Software Development Kit](#).

NCH Software Suite

Detta är ett användbart sätt att bläddra bland all programvara som finns tillgänglig från NCH Software

Du kan se en uppsättning produkter efter typ som Ljud, Video och så vidare och visa produkten. Därifrån kan du prova produkten och den kommer att ladda ner och installera den för dig att prova. Om du redan har produkten installerad kan du klicka på "Kör den nu" och programmet kommer att lanseras åt dig.

Det finns också en lista över funktioner för produkter i kategorin. Klicka på en funktion, till exempel "Redigera en videofil", för att installera en produkt med den möjligheten.

Söka

Sök på vår webbplats efter produkter som matchar alla nyckelord du skriver.

Visa mer av vår programvara

Bläddra på vår hemsida för mer programvara.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev för meddelanden om nya utgåvor och rabatter. Du kan avsluta prenumerationen när som helst.

Se de senaste rabatterna för köp

Se de senaste rabatterna vi erbjuder för att köpa våra produkter.

Licensvillkor för programvara

Vårt mål är att varje användare ska ha en lyckad upplevelse med vår programvara. Vi erbjuder dig det på grundval av att du accepterar vårt licensavtal för slutanvändare (EULA).

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE AV PROGRAMVARA (EULA)

Detta licensavtal begränsar vårt ansvar och styrs av ett skiljedomsavtal och ett platsavtal. Läs nedan då dessa villkor påverkar dina rättigheter.

1. Upphovsrätten i denna programvara och alla visuella arbeten eller ljudarbeten som distribueras med programvaran tillhör NCH Software och andra som anges i rutan Om. Alla rättigheter är reserverade. Installation av denna programvara och alla program som levereras med eller installeras på begäran av denna programvara, inklusive genvägar och start-menyn mappar, är licensierad endast i enlighet med dessa villkor. Dessa upphovsrätter gäller inte för något kreativt arbete som du, användaren utför.
2. Genom att installera, använda eller distribuera programvaran godkänner du, för din egen räkning och för din arbetsgivares eller huvudmans räkning dessa villkor. Om du inte godkänner något av dessa villkor får du inte använda, kopiera, överföra, distribuera eller installera den här programvaran - returnera den till inköpsstället inom 14 dagar för att få full återbetalning.
3. Denna programvara, och alla medföljande filer, data och material, distribueras "i befintligt skick" och utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda utom vad som krävs enligt lag. Om du tänker förlita dig på denna programvara för kritiska ändamål måste du testa den fullt ut innan du använder den, installera redundanta system och själv anta eventuella risker.
4. Vi ansvarar inte för förlust som uppstår till följd av användningen av denna programvara, inklusive, men inte begränsat till, någon speciell, tillfällig eller följdförlust. Alla anspråk på oss är begränsad till att få full återbetalning för det belopp du betalat för programvaran.
5. Du får inte använda denna programvara under några omständigheter där det finns någon risk för att fel på denna programvara kan resultera i en fysisk skada eller förlust av liv. Du får inte använda den här programvaran om du inte säkerhetskopierar datorn regelbundet, inte har antivirusprogram och brandväggsprogram installerade på datorn eller håller känsliga data okrypterade på datorn. Du samtycker till att frita oss från alla anspråk som rör sådan användning.
6. Du kan kopiera eller distribuera installationsfilen för denna programvara i sin fullständiga oförändrade form, men du får under inga omständigheter distribuera något programs registreringskod för något av våra program utan skriftligt tillstånd. I händelse av att du distribuerar en registreringskod för programvara är du skyldig att betala hela inköpspriset för varje plats där obehörig användning inträffar.
7. Om du använder funktionen Ladda upp till YouTube i programmet accepterar du YouTubes Användarvillkor (<https://www.youtube.com/t/terms>).
8. Användning av data som samlas in av programvaran omfattas av Sekretesspolicyen för NCH-programvara som möjliggör automatisk anonymiserad insamling av användningsstatistik under begränsade omständigheter.
9. Lagval. Om du är bosatt i USA, är din affärsrelation med NCH Software, Inc, ett amerikanskt företag, och detta avtal regleras av lagar och domstolar i staten Colorado. Om du bor någonstans i världen utanför USA, är din affärsrelation med NCH Software Pty Ltd, ett australiskt företag, och detta avtal regleras av lagar och domstolar i Australian Capital Territory. Sådana domstolar har fortsatt och exklusiv behörighet över alla tvister mellan dig och oss, oavsett typ av tvist.

10. Gäller endast amerikanska kunder: Skiljedomsavtal och avstående från grupptalan: Om du är bosatt i USA, samtycker NCH Software och du till att medla alla tvister och anspråk mellan oss i enlighet med reglerna och processen som anges i den engelska versionen av dessa villkor här: www.nch.com.au/general/legal.html. LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT. DET KAN PÅVERKA DINA RÄTTIGHETER. I dessa termer, KOMMER DU OCH NCH överens om att var och en får ställa fordringar mot varandra ENDAST I DIN ELLER DESS INDIVIDUELLA KAPACITET, OCH INTE SOM MÅLSÄGARE ELLER KLASSMEDLEM I EN PÅSTÅD KLASS ELLER REPRESENTATIVT FÖRFARANDE.

Googles auktoriseringsprocess för Windows XP och Vista

Extra steg krävs för att ge Express Scribe behörighet att ladda upp till Google Drive och/eller YouTube när du kör på Windows XP eller Windows Vista:

1. Klicka **Bemyndiga...** i {Auktorisering} **Tillstånd** dialog.
2. Logga in på ditt Google-konto på webbsidan som öppnas om det behövs.
3. Bekräfta att du godkänner Express Scribe för åtkomst till de begärda funktionerna.
4. Kopiera **Auktoriseringskod** tillhandahålls av Google och klistra in den i **Auktorisering bekräftar** dialogruta i Express Scribe.
5. Klicka **Redo** för att bekräfta att auktoriseringen är fullständig.

Alternativ - Alternativ ~ Uppspelning

Uppspelning

Ljudenhet

Om du har mer än ett ljudkort installerat använder du den här pull-down-listan för att välja enheten för uppspelning.

Volymnivå

Det här är volyminställningen för uppspelning. Det kan också justeras på huvudfönstret i Express Scribe.

Automatisk justering av volym (intervallkomprimering)

Komprimering med dynamiskt intervall förstärker tysta passager i ljudet utan att göra höga passager högre. Inställningen Svag tillämpar den minst förstärkande och låter mer som den ursprungliga inspelningen, medan inställningen Stark tillämpar den mest förstärkande.

Standard uppspelningshastighet

Du kan justera de långsamma (F11/F12) och snabba (F3) uppspelningshastigheterna. Hastigheterna representeras som en procent av normal hastighet så 50% is halvfart och 200% is dubbel hastighet. Rekommenderade inställningar är långsamma 50% (minst 25%, maximalt 100%) och snabba 150% (minst 100%, maximalt 300%).

Hastigheten på spelströmhastigheten (F9) styrs med hjälp av hastighetskontrollen på huvudfönstret.

Lågfrekvent lågfrekvent brytmetod (lågfrekvent klippfilter)

Express Scribe använder ett lågfrekvent klippfilter som kan förbättra tydligheten i inspelningar av dålig kvalitet. Tydligheten kan styras genom att ställa in frekvensavbrottspunkten.

För inget frekvensfilter ställer du in kontrollen på Ingen. För ett medelnivåfrekvensfilter använd hög- eller lågbasfiltrering eller för inspelningar av mycket dålig kvalitet, använd det starka filtret 1500 Hz. Standardinställningen är för inget filter: Full Bass (0Hz).

Auto Backstep vid stopp

Om du slutar spela upp och startar igen senare kan Express Scribe ställas in på back-step så att du hör en kort del av var du var innan du slutade. Den här bakåtstegstiden kan justeras (i ms), så om du vill att dikeringen ska lindas tillbaka en och en halv sekund anger du värdet 1500. Om du vill stänga av det bakre steget anger du 0. Maximalt är 60000ms.

Spola tillbaka och snabbspola framåt

Bakåtspolnings- och snabbspolningsläget kan antingen vara Increasing Speed (standard) eller Konstant hastighet. I båda fallen tar Express Scribe först ett förinställt steg bakåt eller framåt (standard 500ms, maximalt 60000ms) och startar sedan med den förinställda hastigheten (standard 150%, maximalt 1000%). Om läget Öka hastigheten är markerat ökar hastigheten med över 6 sekunder till en maximal hastighet (standard 800 %, maximalt 1000 %).

När en diktamen är klar

- Spela upp ett ljud:

Om du markerar det här alternativet och bläddrar för att hitta en WAV-fil spelas den filen upp när en diktering slutar spelas upp. Användbara ljudfiler finns vanligtvis i mappen C:\Windows\Media.

Alternativ - Alternativ ~ Snabbtangenter för hela systemet

Mer information om hur du använder snabbtangenter och hur du ändrar dem finns i

[Om snabbtangenter](#) för hela systemet.

Se [Tangentbordsreferens](#) för en lista över standardtangenter för hela systemet.

Alternativ - Alternativ ~ Inkommande

Inkommande inspelningar

Konfigurera inkommande inspelningskällor för att förenkla och automatisera processen för att söka efter och läsa in nya dikter. Konfigurera en ny inkommande källa genom att klicka på knappen Lagg till. Mer information om hur du konfigurerar inspelningskällor finns i avsnittet [Alternativ ~ Inkommande ~ Egenskaper för inkommande källa](#).

En befintlig inkommande källa kan få sina uppgifter ändrade genom att klicka på knappen Egenskaper för att öppna dialogrutan Egenskaper för inkommande källa och sedan ändra de inställningar som krävs. Mer information om hur du konfigurerar inspelningskällor finns i avsnittet [Alternativ ~ Inkommande ~ Egenskaper för inkommande källa](#).

Om du vill ta bort en inkommande källa från listan markerar du den i listan Inkommande inspelningar och klickar sedan på knappen Ta bort.

När en ny diktamen kommer:

- Utför en speciell process:
Dessa ljudprocesser kan användas för att förbättra kvaliteten på det mottagna ljudet och göra det lättare att förstå högtalaren. Tillgängliga processer inkluderar Bakgrundsbrusreducering, Extra volymökning och High Pass Filter.
- Spela upp ett ljud:
Om du markerar det här alternativet och bläddrar för att hitta en WAV-fil spelas den filen upp när en ny fil anländer för att låta dig veta att du har en ny diktamen. Användbara ljudfiler finns vanligtvis i mappen C:\Windows\Media.
- Visa ett bubbeltips:
Du kan ange om du vill att ett bubbeltips ska visas varje gång du får en ny diktamen. *På linux är det här alternativet bara tillgängligt om du har libnotify-biblioteket installerat.*
- Välj det (om inte en annan diktamen spelas):
När det är markerat kommer diktamen som har anlant att väljas i dikteringslistan när den är klar med inläsningen. Om en annan diktamen spelas när den nya dikteringen är klar med inläsningen förblir markeringen oförändrad.

Ange användarens dekrypteringsnyckel

Express Dictate, Pocket Dictate, DialDictate och WebDictate kan kryptera inspelningarna före överföring för att skydda säkerhet och integritet. Om detta har gjorts måste du ange samma nyckel i Express Scribe för att dekryptera ljudet.

Nyckeln baseras på avsändarens användar-ID (erhålls när du registrerar Express Dictate eller DialDictate). Om du ännu inte har registrerat dig använder du id 0.

Alternativ - Alternativ ~ Inkommande ~ Egenskaper för inkommande källa

Med den här dialogrutan kan du konfigurera automatiseringen av inkommande inspelningsfiler. Dialogrutan hittas från fliken -Alternativ > -> inkommande och sedan genom att klicka på knapparna Lägg till (för en ny mottagningskonfiguration) eller Egenskaper (för att konfigurera en befintlig mottagningskonfiguration).

Fliken Ta emot metod

Mottagningsmetod

- **Express-ombud**

Välj det här alternativet om du vill läsa in dikter från en expressombudsman (v 4.00 eller senare) dikteringsarbetsflödeshanteringsserver. Express ombud är en dedikerad diktering arbetsflödeshanteringsserver från NCH Software.

Alternativ expressdelegat

Expressdelegatservern kan vara en dator som är tillgänglig i ett LAN (lokalt nätverk) eller Internet. Administratören för Express ombud måste skapa ett konto innan du kan logga in på servern. Mer information om hur du installerar Express ombud, konfigurerar servern och skapar användarkonton finns i hjälpen för Expressombud.

Du måste känna till server- och inloggningsinformationen för expressdelegatservern som du ansluter till:

Server

- Adress:
T.ex. server.company.com
- Hamn:
Serverportnumret.
- Säker anslutning (SSL/TLS):
Markera den här kryssrutan om du vill kryptera dataöverföringar till och från servern.

Inloggning

- E-postadress/lösenord:
Express Ombud användarkonto inloggning e-post och lösenord. Se hjälp om du vill ha information om hur du återställer lösenordet om du har tappat bort det.

Testanslutning:

Klicka här om du vill försöka ansluta till servern med hjälp av den aktuella server- och inloggningsinformationen. Om anslutningen lyckas visas även information om servern.

- **FTP:**

Välj det här alternativet om du vill läsa in dikter från en FTP-server (File Transfer Protocol). Observera att du måste ha en egen katalog på den här servern. Du behöver inte vara värd för din egen server - nästan alla Internet-leverantörs webbhotelltjänster erbjuder FTP-åtkomst som är lämplig och mycket prisvärd, och servern kan finnas var som helst i världen. NCH Software tillhandahåller en lista över rekommenderade FTP-värdtjänster [här](#).

Varning: Dikter tas automatiskt bort från FTP-servern när de har lästs in.

FTP-Alternativ:

Du måste känna till server- och inloggningsinformationen för servern du ansluter till:

Server

- Adress:
T.ex. ftp.company.com (eller ftp.company.com:12345 för att ange ett portnummer som inte är standard).
- Säker anslutning (FTPES)
Markera den här kryssrutan om du vill kryptera dataöverföringar till och från servern om servern kan göra det.

Inloggning

- Typ:
Välj om du vill logga in med ett användarkonto eller anonymt.
- Användarnamn/lösenord (om inloggningstypen inte är anonym):
FTP-kontots namn och lösenord.

Mapp:

T.ex. /Namn/Dikter

En undermapp till standardmappen ftp-server.

Testanslutning:

Klicka här om du vill försöka ansluta till servern med hjälp av den aktuella server- och inloggningsinformationen.

- **Lokal mapp:**

Välj det här alternativet om du vill läsa in dikter från en delad enhet eller mapp på ett LAN (lokalt nätverk) eller en mapp på den lokala datorn.

Varning: Dikter tas automatiskt bort från källanheten eller mappen när de har lästs in.

Alternativ för lokal mapp

- Källmapp eller enhet:
T.ex. H:\Delade mappar\Skriva\Mappen\Server\Mapp Källmappen kan vara antingen en delad enhet eller mapp på ett LAN (lokalt nätverk) eller en mapp på den lokala datorn. När du använder en nätverksenhet eller mapp bör du se till att delningsbehörigheterna har angetts på rätt sätt.

Källmappen kan vara inställd på den lokala mappen där e-postprogrammet lagrar bilagor om du automatiskt vill läsa in dikter från mottagna e-postmeddelanden.

Fliken Inläsningsläge

Inläsningsläget avgör när den inkommande källan ska kontrolleras för nya dikter och hur många dikter som ska läsas in om fler än en hittas.

- Manual - En i taget:
Den inkommande källan kontrolleras när du klickar på knappen Synkronisera. Om flera nya dikter hittas läses bara den med högsta prioritet in.
- Manual - Alla filer:
Den inkommande källan kontrolleras när du klickar på knappen Synkronisera. Alla nya dikter som hittas kommer att läsas in.
- Automatisk - Alla filer:
Den inkommande källan kontrolleras automatiskt med det intervall som anges i Kontrollera intervall (minuter). Alla nya dikter som hittas kommer att läsas in.

Kontrollera intervall (min)

Det här värdet anger tidsintervall i minuter mellan automatiska kontroller av den inkommande källan för nya dikter. (Om manuell inläsning är markerad är kontrollintervall inaktiverat.)

Fliken Filtyper

Markera kryssrutorna bredvid de fälttillägg som du vill läsa in från den inkommande källan.

Not: Inga fälttilläggsbrutor visas om mottagningsmetoden som används är Express-ombud

Alternativ - Alternativ ~ Filtyper

Ange standardinställningar för RAW/VOX..

Mer information finns i [Codec Settings](#).

Alternativ - Alternativ ~ Tal till text

När du har konfigurerat Express Scribe för tal till text bearbetas filen i bakgrunden när du läser in en fil och sedan hela texten i rutan Anteckningar. Även om datorn är snabb kan det ta lite tid (ännu längre tid än själva inspelningen) så den här funktionen fungerar idealiskt när du har en kö med skrivarbete. Men eftersom taligenkänningen körs i bakgrunden kan du starta transkriptionen omedelbart.

Du bör inte vara för upphetsad av tal till text. Det kommer att ta många år innan maskiner kommer att kunna transkribera exakt. För närvarande kommer även en välutbildad motor i bästa fall att erbjuda cirka 90% accuracy. Det är vårt koncept att du kommer att använda den här funktionen som ett verktyg för att ge dig utkasttext som du kan spela igenom snabbare hastighet och korrekt eller formatera om.

Utbildning är viktigt för att få rimlig text till tal. Du måste "träna" motorn för att känna igen varje röst som du ska använda. Träningsfunktionen hanteras av din taligenkänningsprogramvara, inte Express Scribe. Mer information finns i din talmotorhandbok.

Express-skrivare matchar automatiskt varje dikteringsfil med en utbildad högtalare med avsändarens Express Dictate (eller DialDictate) ID. Detta ID erhålls när de registrerar sin programvara (alla oregistrerade användare, WAV-filer och dockade inspelningar anses vara ID 0). När du har tränat en högtalare för att lära sig en användares röst kan Express Scribe ställa in högtalaren så att den körs varje gång användaren skickar en fil till dig. Du gör detta i avsnittet "Användarspecifika profiler" på fliken Alternativ->text till tal.

Installation för tal till text

1. Öppna dialogrutan Alternativ och välj fliken Tal till text.
2. Klicka på "Aktivera taligenkänning".
3. Välj taligenkänningsmotorn i listrutan Motor. Om du inte ser några motorer i pull-down-listan har du inte installerat taligenkänningsprogramvaran helt eller så är den inte SAPI-kompatibel.
4. Välj en talprofil i listrutan Standardprofil. Det här är profilen som kommer att användas för alla dikter som tas emot från användare som inte är listade i "Användarspecifika profiler".
5. Få varje användare att träna motorn så att den kan känna igen dem. De gör det med hjälp av din taligenkänningsprogramvara. Se bruksanvisningen som medföljer programvaran för taligenkänning. Med de flesta motorer kan de träna taligenkänningsmotorn med en annan dator och sedan exportera träningsfilen till ditt system.
6. För varje användare som har slutfört utbildningen lägger du till sitt användar-ID och högtalarprofil i listan "Användarspecifika profiler". Om de är registrerade användare av Express Dictate eller DialDictate använder du det ID som de fick när de registrerade sin programvara. Användar-ID 0 för alla oregistrerade användare, WAV-filer och dockade inspelningar.

När du öppnar fliken Tal till text Alternativ eller ändrar den valda motorn kan dialogrutan Hämta profiler visas under en tid.

När nästa diktering har lästs in kör Express Scribe talmotorn i bakgrunden. När den är klar kommer den att "klistra in" texten i rutan Anteckningar.

Ha tålmod. Processen kan ta lite tid (till och med längre än själva inspelningen). Således är funktionen idealisk när du har en kö med objekt. Men kom ihåg att du kan börja transkribera omedelbart.

Observera att processen Tal till text endast sker när en diktering först läses in. Om du kör Express Scribe med en redan inläst diktering körs inte igenkänningsprocessen.

Alternativ - Alternativ ~ Diskanvändning

Ta bort gamla klara filer efter antal dagar

Om hårddisken börjar ta slut kan du ställa in eller minska antalet dagar efter vilka Express Scribe automatiskt tar bort färdiga inspelningar. Ange detta till 0 om du inte vill att filer ska tas bort.

Varna mig när hårddiskutrymmet är under (MB)

Den här inställningen anger en kontroll när du läser in filer, eller när du startar Express Scribe, för att visa en varning när hårddiskens lediga utrymme understiger det angivna MB-antalet MB. När det går under detta belopp kommer Express Scribe inte längre att kunna ladda filer.

Datamapp

Den här inställningen avgör var Express Scribe lagrar sina datafiler. Du kan behöva ändra den här inställningen om du har flera hårddiskar (eller om hårddisken är partitionerad) och standardmappen finns på en liten disk. Standardinställningen är lämplig för de flesta användare.

Varning:

- Undvik att ställa in datamappen på en mapp på en flyttbar disk.
- Undvik att ställa in datamappen på en nätverksplats.
- Data i den aktuella datamappen (till exempel eventuella för närvarande inlästa dikter) visas inte längre för Express-skrivare om datamappen ändras.

Använd knappen Ange till standard för att återställa datamappen till standardsökvägen.

Alternativ - Alternativ ~ Visa

Tidsläge Tiden kan visas i expressskrivare i något av följande lägen:

- **Förfluten tid**
Den relativa tiden från inspelningens början till den aktuella uppspelningspositionen.
- **Återstående tid**
Den relativa tiden från den aktuella uppspelningspositionen till slutet av inspelningen.
- **Inspelningstid**
Den absoluta realtidspositionen när den aktuella uppspelningspositionen faktiskt spelades in. Det här läget är särskilt användbart om du transkriberar material som registrerats med MSRS - Multi-Channel Courtroom eller Conference Recorder.

Tidsformat Visa uppspelningspositionen eller inspelningstiden med något av följande format:

- **m:ss**
Minuter och sekunder.
- **m:ss.t**
Minuter, sekunder och tiondelar av sekunder.
- **h:mm:ss**
Timmar, minuter och sekunder.
- **h:mm:ss.t**
Timmar, minuter, sekunder och tiondelar av sekunder.
- **mmm:ss**
Minuter (med inledande nollor) och sekunder.
- **mmm:ss.t**
Minuter (med inledande nollor), sekunder och tiondelar sekunder.
- **hh:mm:ss**
Timmar (med inledande noll), minuter och sekunder.
- **hh:mm:ss.t**
Timmar (med inledande noll), minuter, sekunder och tiondelar sekunder.

Prefix / Suffix Det här prefixet och suffixet fästs på den aktuella uppspelningspositionen när det infogas i dikteringsanteckningarna (Anteckningar -> Infoga -> Tid) eller kopieras till Urklipp (med kommandot "Kopiera tid" i Alternativ -> Snabbtangenter).

t.ex. Ange prefix till "[" och suffix till "]" för att ge "[0:12:34.5]".

Ytterligare kolumner

Du kan konfigurera upp till två anpassade kolumner så att taggvärden visas i dikteringslistan i huvudfönstret. Du måste ange namnet på taggen och en etikett för kolumnen.

t.ex. Om anteckningarna innehöll en tagg <caseno>12345</caseno>, skulle "XML Tag" vara "caseno" och "Kolumnetikett" kan vara "Case". Värdet "12345" visas sedan på raden som motsvarar den diktamen.

Alternativ - Alternativ ~ Övrigt

Använda ett ordbehandlardokument baserat på den här filen

Om du använder en ordbehandlare för att skriva de mottagna dikterna kan Express Scribe skapa ett nytt dokument för varje inspelning när du trycker på Ctrl +U eller klicka på ordbehandlarikonen i det sekundära verktygsfältet på huvudskärmen. När det nya dokumentet skapas kopieras en basordsbehandlarfil (som till exempel kan innehålla standardmallen osv.). Om du vill använda alternativet Ctrl+U med Express Scribe bör du skapa och markera en basdokumentfil som Express Scribe ska kopiera.

Addera

Du kan lägga till flera basmallar som ska användas och välja vilken som ska användas när du skapar dokumentet.

Avlägsna

Om du inte längre vill använda en viss mall kan du ta bort den från listan med knappen Ta bort.

Ställ in på Standard

Du kan ändra vilket dokument som väljs automatiskt när du trycker på genvägen Ctrl +U genom att markera det och trycka på knappen Ange till standard.

Avancerade inställningar för e-postutskick

Använd den här knappen om du vill öppna Inställningar för avancerad e-postutsändning.

Alternativ - Alternativ ~ Kontroll

Se [Controllers – Översikt](#) för en översikt över att styra Express Scribe med en fotpedalstyrenhet.

Aktivera fotpedalsregulator

Markera den här rutan om du tänker använda en styrenhet.

Guiden Konfigurera handkontroll

Kör den här guiden för att markera och konfigurera den aktiva styrenheten. Mer information finns i installationsguiden för [fotpedal och handkontroll](#).

Aktiv styrenhet

Visar vilken typ av styrenhet som är konfigurerad, om någon, och dess status.

Egenskaper

Visar statistiska egenskaper för den aktiva enheten, till exempel företaget, modellen och gränssnittet. Tillåter också ändringar i vissa konfigurationsalternativ, till exempel vilken port som ska användas för en styrenhet som ansluter till en seriell port.

Kommandokarta/test

Visar en lista över den aktiva styrenhetens knappar eller pedaler.

- Den första kolumnen visar namnet på knappen eller pedalen.
- Den andra kolumnen visar det Express Scribe kommandot som ska köras när den här knappen eller pedalen trycks in.
Kommandon markerade med alternativet * påverkas av alternativet Trycklås nedan.
- Den tredje kolumnen används för att testa styrenhetens konfiguration genom att visa om varje knapp eller pedal för närvarande är intryckt.

Klicka på **Ändra ett kommando** för att visa en dialogruta som låter dig ändra kommandot som utförs med en knapp eller pedal.

Klicka på **Återställ** till standardkommandon för att återställa kommandomappningarna för varje knapp eller pedal till sitt ursprungliga tillstånd.

Tryck på lås

Alla kommandon som är markerade med dialogrutan * i dialogrutan Kommandokarta/test kan köras under variabel varaktighet. Kommandot startar när den mappade knappen eller pedalen trycks in. Ändra alternativen för trycklås så att de konfigurerar när kommandot ska stoppas.

- När kranlåset är inaktiverat stannar kommandot alltid när knappen eller pedalen släpps.
- När trycklås är aktiverat:
 - Om tidsgränsen för uppläsning är inaktiverad: Kommandot fortsätter alltid efter att knappen eller pedalen har släppts och stannar vid nästa tryck.
 - Om tidsgränsen för uppläsning är aktiverad: Om knappen eller pedalen släpps snabbt fortsätter kommandot tills nästa tryck. Men om knappen eller pedalen hålls längre än timeouten ignoreras kranlåset och kommandot stannar när knappen eller pedalen släpps.

Styrenheter - Styrenheter ~ Översikt

Om fotpedalkontroller

Många åtgärder i Express Scribe kan styras av en fotpedalstyrenhet. Varje knapp eller pedal på styrenheten kan mappas till ett kommando som utlöses när knappen eller pedalen trycks in.

Med fotpedalkontroller kan du utlösa kommandon utan att ta bort händerna från tangentbordet eller musen, på ett mer intuitivt sätt än kortklippning av tangentbordet eller snabbtangenter.

Se [Styrenheter ~ Kompatibla styrenheter](#) för en lista över styrenheter som är kompatibla med Express Scribe.

Knapp- eller pedaltryckningar på styrenheter detekteras oavsett om Express Scribe är i förgrunden eller har fokus eller har fokus eller har fokus. Styrenheten fortsätter att fungera även när Express Scribe minimeras eller när du använder ett dokument i ett annat program.

Aktiv styrenhet

Den "aktiva styrenheten" är den styrenhet som har konfigurerats för användning.

Se Installationsguide för [fotpedal och handhållen handkontroll](#) och [Alternativ ~ Kontroll](#) för information om hur du konfigurerar den aktiva styrenheten.

Observera att om den aktiva styrenheten kopplas ur och flyttas till en annan port kommer den inte längre att identifieras som aktiv styrenhet. Du måste antingen återansluta styrenheten till den ursprungliga porten eller köra [guiden Konfigurera styrenheten](#) igen.

Styrenhetens status

En ikon som representerar statusen för den aktiva styrenheten visas till höger i statusfältet. Ikonen har fyra möjliga lägen:

- Svart ikon, grön prick: Den aktiva styrenheten är ansluten och korrekt konfigurerad.
- Svart ikon, orange prick: Den aktiva styrenheten är konfigurerad, men är inte ansluten.
- Svart ikon, röd prick: Den aktiva styrenheten är inte korrekt konfigurerad eller ett fel har inträffat.
- Grå ikon, ingen prick: Styrenhetens funktion är inaktiverad

Håll muspekaren ovanpå statusikonen för en textbeskrivning av styrenhetens status.

Om styrenhetsfunktionen är aktiverad men ingen aktiv styrenhet är konfigurerad kan ett meddelande visas i meddelandefältet när du ansluter en plug and play-handkontroll. Klicka på det här meddelandet om du vill starta [guiden Konfigurera styrenheten](#) och konfigurera det som aktiv styrenheten.

Styrenheter - Styrenheter ~ Kompatibla styrenheter

Se [Controllers - Översikt](#) för en översikt över styrning av Express Scribe med handhållen eller fotpedalstyrenhet.

Rekommenderade styrenheter

Följande styrenheter är kända för att vara kompatibla med Express Scribe, och teknisk support som köpts för Express Scribe täcker hjälp med att konfigurera dem.

[Besök vår hemsida](#) för att köpa information.

Kontrollant	Bild	Beskrivning	Operativsystem som stöds	Licens för programvara
AltoEdge USB-fotpedal		USB-fotpedal med tre pedaler	Microsoft Windows, Mac OS X	Krävs inte

Trådlös
transkriptionsfotpedal

Trådlös fotpedal
med tre pedaler

Microsoft
Windows, Mac OS
X

Krävs



VEC Infinity
IN-USB-1 /
IN-USB-2



USB-fotpedal med
tre pedaler

Microsoft
Windows, Mac OS
X

Krävs



vPedal vP-1 (USB)



USB-fotpedal med
tre pedaler

Microsoft
Windows, Mac OS
X

Krävs

vPedal vP-4 MKII
trådlös fotpedal



Trådlös
Bluetooth-fotpedal
med tre pedaler

Microsoft
Windows, Mac OS
X

Krävs

Äldre styrenheter

Följande styrenheter är kända för att vara kompatibla med Express Scribe, och teknisk support som köpts för Express Scribe täcker hjälp med att konfigurera dem. Men om du funderar på att köpa en ny styrenhet, föredrar du en av de "rekommenderade styrenheterna", som listas ovan.

Kontrollant	Beskrivning	Operativsystem som stöds	Licens för programvara
VEC Infinity IN-DB9	9-stifts seriell portfotpedal med tre pedaler	Microsoft Windows, Mac OS X	Krävs
vPedal vP-1 (Seriell)	9-stifts seriell portfotpedal med tre pedaler	Microsoft Windows, Mac OS X	Krävs

Andra styrenheter

Följande styrenheter kan vara kompatibla med Express Scribe, men vissa funktioner kanske inte fungerar. NCH Software erbjuder ingen teknisk support för dessa styrenheter.

Kontrollant	Beskrivning	Operativsystem som stöds	Licens för programvara
Olympus fotbrytare RS-27 (USB)	USB-fotpedal med tre pedaler	Microsoft Windows, Mac OS X	Krävs
Philips fotstyrning 2320	USB-fotpedal med tre pedaler	Microsoft Windows, Mac OS X	Krävs
Generisk spelkontroll	Alla spelenheter, med en eller flera knappar, som har installerats och konfigurerats i Windows ("Kontrollpanelen" -> "Spelkontroller")	Microsoft Windows	Krävs

Allmän seriell portenhet

Vissa styrenheter som ansluter till den seriella porten men inte anges ovan i "Rekommenderade styrenheter" eller "Äldre styrenheter" kan konfigureras som allmänna seriella portstyrenheter	Microsoft Windows	Krävs
---	-------------------	-------

Anpassade drivrutiner

Om Express Scribe körs under Microsoft Windows och handkontrollen inte visas som kompatibel kan du fortfarande använda den genom att skriva en anpassad drivrutin. NCH Software erbjuder ingen teknisk support för anpassade drivrutiner.

För att göra detta behöver du:

- Erfarenhet av datorprogrammering.
- Dokumentation från styrenhetstillverkaren av det API som används för att samverka med styrenheten.

En programvarulicens krävs för att använda anpassade drivrutiner.

Kontakter

Styrenheter kan använda någon av följande kopplingar:

Hamn	Stickpropp	Operativsystem som stöds	Anteckningar
USB	Vanligtvis USB-A	Microsoft Windows, Mac OS X	
Följetong	9 stift DE-9 eller 25 stift DB-25	Microsoft Windows	
Spel	15 stift DA-15	Microsoft Windows	Microsoft stöder inte längre spelporten i Windows Vista eller senare.